



Lâmpada de LED Smart Wi-Fi + Bluetooth

Smart LED Lamp Wi-Fi + Bluetooth
Lámpara LED Smart Wi-Fi + Bluetooth

Guia rápido
Quick guide
Guía rápida

TRAMONTINA



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



- Controle Inteligente.
- Comando remoto Wi-Fi.
- Comando remoto Bluetooth.
- Timer programável.
- Controle de voz compatível com as principais plataformas.
- Temperatura de cor e luz ajustáveis.
- 16 milhões de cores no modo RGB.
- Fácil instalação com programação intuitiva.
- Modo de automação.
- Modo cenário e música.
- Modo último status configurável
- Baixo consumo de energia.
- Acendimento instantâneo (sem período de aquecimento).
- Livre de mercúrio.
- Livre de chumbo.
- Não emite radiação infravermelho (não aquece o ambiente).
- Não emite radiação UV.
- Alto fluxo luminoso.
- Índice de reprodução de cores superior a 80.
- Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 08207-21-11765.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência	10 W
Fluxo luminoso	810 lumens
Vida útil	25.000 h
IRC	80
Temperatura de cor	2700K – 6500K + RGB
Tensão de entrada	100-240 V
Frequência	50/60 Hz
Fator de potência	>0,5
Temperatura de operação	-10°C a 45 °C
Base	E27
Peso	45 g
Dimensões	60 mm (D) x 120 mm (C)
Conexão por Rede Wi-Fi	2,4 GHz
Conectividade Bluetooth LE	Até 6 dBm

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MANUSEIO

- Produto para uso interno.
- Não instalar em locais expostos à água ou calor excessivo.
- Não utilizar com dimmers.
- Não instalar com as mãos molhadas.

PARA CONFIGURAR SUA LÂMPADA VOCÊ PRECISA

- Lâmpada LED Smart Tramontina.
- Smartphone.
- Rede Wi-Fi na frequência 2,4 GHz.

ASSISTENTES DE VOZ



Compatível com

ASSISTENTES DE VOZ

Compatible with voice assistants

Compatible con asistentes de voz

Compatível com os assistentes de voz Alexa e Google Asssistente.



APLICATIVO T SMART, PAREAMENTO E CONFIGURAÇÕES DE REDE

1.

Escaneie o QR Code da embalagem e faça o download do **aplicativo T smart**.



2.

Crie sua conta.

3.

Desligue o interruptor.

4.

Instale a lâmpada no local desejado.

5.

Ligue o interruptor.

Neste momento a Lâmpada LED Smart Tramontina iniciará o modo de pareamento. Você verá o dispositivo piscando (duas vezes por segundo).

Caso isto não aconteça, **você deve ligar e desligar a lâmpada cinco vezes** para restaurar as configurações de pareamento.

6.

Abra o aplicativo **T smart**, lembre-se de estar com o Bluetooth ativado em seu smartphone.

A lâmpada utiliza conectividade Bluetooth para localizar o dispositivo e uma notificação aparecerá na tela inicial do aplicativo com orientações para o pareamento.

Caso isto não aconteça, você pode adicionar manualmente, selecionando o **botão "+"** no canto superior direito da tela. Escolha, na lista, a Lâmpada LED Smart Tramontina e siga os passos para conectar seu dispositivo.

7.

Informe senha e rede Wi-Fi.

Nesta etapa é importante que, tanto o dispositivo quanto o smartphone, estejam próximos ao roteador. **O smartphone deve estar conectado à rede informada.**

OBS: O smartphone deve estar conectado à mesma rede apenas para o pareamento inicial. Para a operação normal, ele pode estar conectado a qualquer rede, inclusive a rede móvel do seu celular.

8.

Aguarde alguns segundos e pronto! Sua **Lâmpada LED Smart Tramontina** já estará pronta para uso.

OBS: A nova geração de Lâmpadas LED Smart Tramontina possui conectividade Bluetooth, para evitar falhas de comando em caso de oscilação da sua rede Wi-Fi.

No modo Bluetooth os comandos básicos podem ser efetuados offline (sem o Wi-Fi).

GARANTIA

Garantia de 2 anos.



PRODUCT FEATURES



- Smart Control.
- Wi-Fi remote command.
- Bluetooth remote command.
- Programmable Timer.
- Voice control compatible with major platforms.
- Adjustable color temperature and light.
- 16 million colors in RGB mode.
- Easy installation with intuitive programming.
- Automation mode.
- Scene and music mode.
- Configurable last status mode.
- Low energy consumption.
- Instant on (no warm-up period).
- Mercury-free.
- Lead-free.
- Does not emit infrared radiation (does not heat the environment).
- Does not emit UV radiation.
- High luminous flux.
- Color rendering index greater than 80.
- Incorporates product approved by Anatel under number 08207-21-11765.



TECHNICAL INFORMATION

Power	10 W
Luminous flux	810 lumens
Lifespan	25.000 h
CRI	80
Color temperature	2700K – 6500K + RGB
Input voltage	100-240 V
Frequency	50/60 Hz
Power factor	>0,5
Operating temperature	-10 °C ~ 45 °C (14 °F ~ 113 °F)
Base	E27
Weight	45 g
Dimensions	60 mm (D) x 120 mm (C)
Wi-Fi Network Connection	2,4 GHz
Bluetooth LE Connectivity	Up to 6 dBm

SAFETY AND HANDLING INFORMATION

- Product for indoor use.
- Do not install in locations exposed to water or excessive heat.
- Do not use with dimmers.
- Do not install with wet hands.

TO CONFIGURE YOUR LAMP YOU NEED

- Tramontina Smart LED Lamp.
- Smartphone.
- Wi-Fi network at 2.4 GHz frequency.

VOICE ASSISTANTS



Compatible with Alexa and Google Assistant voice assistants.



T SMART APP, PAIRING AND NETWORK SETTINGS

1.

Scan the QR Code on the packaging and download the **T smart application**.



2.

Create your account.

3.

Turn off the switch.

4.

Install the lamp in the desired location.

5.

Turn on the switch.

At this moment, the Tramontina Smart LED Lamp will start the pairing mode. You will see the device flashing (twice per second).

If this does not happen, you must **turn the lamp on and off five times** to restore the pairing settings.

6.

Open the T smart app, remember to have Bluetooth enabled on your smartphone. The lamp uses Bluetooth connectivity to locate the device, and a notification will appear on the app's home screen with pairing instructions.

If this does not happen, you can add manually, by selecting the “+” button in the upper right corner of the screen. Choose, from the list, the Tramontina Smart LED Lamp and follow the steps to connect your device.

7.

Enter Wi-Fi password and network.

In this step, it is important that both the device and the smartphone are close to the router. **The smartphone must be connected to the informed network.**

NOTE: The smartphone must be connected to the same network only for the initial pairing. For normal operation, it can be connected to any network, including your cell phone's mobile network.

8.

Wait a few seconds and done! Your Tramontina Smart LED Lamp is now ready for use.

NOTE: The new generation of Tramontina Smart LED Lamps has Bluetooth connectivity to avoid command failures in case of Wi-Fi network oscillation.


In Bluetooth mode, basic commands can be executed offline (without Wi-Fi).

WARRANTY

2-year warranty.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



- Control inteligente.
- Control remoto Wi-Fi.
- Control remoto Bluetooth.
- Temporizador programable.
- Control de voz compatible con las principales plataformas.
- Temperatura de color y luz ajustables.
- 16 millones de colores en modo RGB.
- Fácil instalación con programación intuitiva.
- Modo de automatización.
- Modo escena y música.
- Modo último estado configurable.
- Bajo consumo de energía.
- Encendido instantáneo (sin período de calentamiento).
- Libre de mercurio.
- Libre de plomo.
- No emite radiación infrarroja (no calienta el ambiente).
- No emite radiación UV.
- Alto flujo luminoso.
- Índice de reproducción cromática superior a 80.
- Incorpora producto homologado por Anatel bajo número 08207-21-11765.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	10 W
Flujo luminoso	810 lúmenes
Vida útil	25.000 h
IRC	80
Temperatura de color	2700K – 6500K + RGB
Tensión de entrada	100-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,5
Temperatura de operación	-10°C ~ 45 °C
Base	E27
Peso	45 g
Dimensiones	60 mm (D) x 120 mm (C)
Conexión por Red Wi-Fi	2,4 GHz
Conectividad Bluetooth LE	Hasta 6 dBm

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y MANEJO

- Producto para uso interior.
- No instalar en lugares expuestos al agua o calor excesivo.
- No utilizar con dimmers.
- No instalar con las manos mojadas.

PARA CONFIGURAR SU LÁMPARA NECESITA

- Lámpara LED Smart Tramontina.
- Smartphone.
- Red Wi-Fi en la frecuencia 2,4GHz.

ASISTENTES DE VOZ



Compatível com
ASSISTENTES DE VOZ
Compatible with voice assistants
Compatible con asistentes de voz

Compatible con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant.



APLICACIÓN T SMART, EMPAREJAMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE RED

1.

Escanee el código QR del embalaje y descargue la **aplicación T smart**.



2.

Cree su cuenta

3.

Desconecte el interruptor.

4.

Instale la lámpara en la ubicación deseada.

5.

Conecte el interruptor.

En este momento, la Lámpara LED Smart Tramontina iniciará el modo de emparejamiento. Verá el dispositivo parpadeando (dos veces por segundo).

Si esto no sucede, **debe encender y apagar la lámpara cinco veces** para restaurar las configuraciones de emparejamiento.

6.

Abra la aplicación T smart, recuerde tener el Bluetooth activado en su smartphone.

La lámpara utiliza conectividad Bluetooth para localizar el dispositivo y una notificación aparecerá en la pantalla de inicio de la aplicación con orientaciones para el emparejamiento.

Si esto no sucede, puede añadir manualmente, seleccionando el botón “+” en la esquina superior derecha de la pantalla. Elija, en la lista, la Lámpara LED Smart Tramontina y siga los pasos para conectar su dispositivo.

7.

Introduzca la contraseña y la red Wi-Fi.

En este paso es importante que, tanto el dispositivo como el smartphone, estén cerca del router. **El smartphone debe estar conectado a la red informada.**

NOTA: El smartphone debe estar conectado a la misma red solo para el emparejamiento inicial. Para la operación normal, puede estar conectado a cualquier red, incluso a la red móvil de su celular.

8.

Espere unos segundos y ¡listo! Su Lámpara LED Smart Tramontina ya estará lista para usar.

NOTA: La nueva generación de Lámparas LED Smart Tramontina posee conectividad Bluetooth, para evitar fallas de comando en caso de oscilación de su red Wi-Fi.

En modo Bluetooth, los comandos básicos pueden efectuarse offline (sin Wi-Fi).

GARANTÍA

Garantía de 2 años.





TRAMONTINA ELETRIK S.A.

Rodovia BR-470/RS, Km 230 - Bairro Triângulo
95185-000 - Carlos Barbosa - RS - Brasil
CNPJ: 88.674.080/0001-01 - Indústria Brasileira
tramontina.com.br

